

Smart Plug (inteligentne gniazdko) AP02

MODEL SP1

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń oraz o jej zachowanie. W przypadku, gdy którykolwiek fragment instrukcji okaże się niejasny, przed przystąpieniem do obsługi urządzenia prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą.



Ten symbol ostrzega o potencjalnym niebezpieczeństwie, stwarzającym ryzyko odniesienia obrażeń ciała bądź uszkodzenia urządzenia. Należy ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń poprzedzonych tym symbolem. Niektóre elementy instrukcji, dotyczące sposobu czyszczenia, utrzymywania, montażu i obsługi, mogą ulec aktualizacji. Uaktualnione wersje instrukcji można znaleźć na www.bimaritaly.it.



Ten symbol oznacza, że urządzenie ma klasę II ochronności i zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim.

UWAGI OGÓLNE

- Urządzenie działa jak radioodbiornik, w związku z czym emituje oraz odbiera fale radiowe.
- Smart Plug można sterować na odległość za pomocą aplikacji i łączyć z każdym rodzajem elektronicznego narzędzia
- Aplikacja współpracuje z systemami Android i iOS.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem, a gdy są w jego pobliżu, powinny być pod opieką osoby dorosłej.
- Gdy nie korzystasz z urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie pogody (słońca, deszczu itp.).
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi.
- Jeśli urządzenie zepsuje się lub zacznie wykazywać nieprawidłowe działanie, odłącz je od źródła zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą. Naprawy dokonane przez osobę bez autoryzacji mogą być niebezpieczne i unieważniają gwarancję.
- Zanim podłączysz urządzenie do zasilania sprawdź, czy masz prawidłowe dla urządzenia napięcie w gniazdku, zgodne z zaleceniami na opakowaniu urządzenia.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest niekompatybilna z gniazdkiem, zleć wymianę wtyczki na kompatybilną osobie wykwalifikowanej, która sprawdzi, czy wszystko działa w sposób bezpieczny i poprawny. Korzystanie z adapterów lub przedłużaczy nie jest rekomendowane, jeśli jednak są niezbędne, muszą spełniać standardy bezpieczeństwa, a ich specyfikacja musi być zgodna z urządzeniem.
- Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych i fizycznych, ani osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy na temat obsługi urządzenia.

UWAGA: korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa zdrowia i życia.

Funkcje

Aplikacja udostępnia na następujące funkcje:

1. Funkcja *Switch control*: pozwala na włączanie i wyłączanie urządzenia na odległość.
2. Funkcja *Timer*: pozwala na planowanie czasu włączenia i wyłączenia urządzenia.
3. Funkcja *Odliczanie [Countdown]*: pozwala na wyłączenie Smart Plug po wyznaczonym odcinku czasu.
4. Funkcja *Statystyki [Statistics]*: pozwala na monitorowanie wydajności urządzenia połączanego ze Smart Plug w czasie rzeczywistym, oraz podgląd historii za pomocą wygodnego wykresu.
5. Funkcja *Scenariusz [Scenario]*: pozwala na planowanie kolejnych działań, które zostaną zrealizowane przy odpowiednich warunkach.
6. Funkcja *Profil [Profile]*: umożliwia edycję danych osobistych.



Obsługa

Zanim przystąpisz do obsługi urządzenia, sprawdź, czy zostały spełnione następujące warunki:

1. Sprawdź, czy: a) twój router jest do użytku domowego (tzn. nie ma innych zabezpieczeń dostępu niż hasło); b) prędkość WiFi wynosi 2.4 GHz; c) sygnał WiFi jest silny w miejscu, gdzie chcesz podłączyć Smart Plug.
2. Upewnij się, że smartfon jest połączony do tej samej sieci WiFi co Smart Plug.

Pierwsze uruchomienie

Instalowanie aplikacji:

1. Wejdź na Google Play (android) lub App Store (iOS) i zainstaluj aplikację "Smart Life" lub „Bimar AP2". Możesz to zrobić również z pomocą kodu QR poniżej. Aplikacje są darmowe i kompatybilne z urządzeniami współpracującymi z systemem iOS 8.0 lub nowszym i Android 4.4 lub nowszym.

Dla Android



Dla iOS



2. Zarejestruj Smart Plug, wprowadzając swój numer telefonu. Otrzymasz kod, za którego pomocą dokończysz proces rejestracji konta.

Połączenie Smart Plug z aplikacją:

Tryb podstawowy [*Simple mode*] – zalecany

1. Sprawdź, czy Smart Plug jest podłączony do zasilania. Jeśli tak, uruchom aplikację i wybierz polecenie *dodaj urządzenie [add device]* lub naciśnij + w prawym górnym rogu.

2. Przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 5 sekund, aż lampka wskaźnika zasilania zacznie szybko mrugać.
3. Potwierdź stan wskaźnika w aplikacji (gdy zapyta cię o status).
4. Wybierz sieć WiFi i wprowadź hasło.
5. Poczekaj na automatyczną konfigurację trybu AP.
6. Użyj trybu AP w przypadku braku połączenia w *trybie podstawowym [Simple mode]*.
7. Przytrzymaj chwilę przycisk zasilania na Smart Plug, aż lampka wskaźnika zasilania zacznie powoli mrugać.
8. Potwierdź stan wskaźnika w aplikacji (gdy zapyta cię o status).
9. Wybierz sieć WiFi i wprowadź hasło.
10. Naciśnij *Połącz teraz [connect now]*, wybierz hotspot "Smartlife xxx", a następnie wróć do aplikacji.
11. Poczekaj na automatyczną konfigurację.

Jeśli instalacja została przeprowadzona prawidłowo, możliwe będzie przeprowadzanie operacji takich jak ustawienie czasu pracy urządzenia [*Timer*] i planowanie działań [*Scenario*] bezpośrednio na Smart Plug, gdy będzie włączony [*status Power on*].

Tryb: sterowanie głosowe z Amazon Alexa lub Google Home, ze wsparciem iFTTT

FAQ

Czy Smart Plug współpracuje z każdym urządzeniem?

Smart Plug współpracuje z każdym urządzeniem wyposażonym we wtyczkę z uziemieniem, które spełnia odpowiednie parametry (maks. 2200W i 10A).

Czy Smart Plug jest kompatybilny z każdą siecią?

Upewnij się, czy prędkość WiFi wynosi 2.4 GHz i czy twój router jest do użytku domowego (tzn. nie ma innych zabezpieczeń dostępu niż hasło).

Czy mogę używać kilku Smart Plugów jednocześnie?

Tak! Można korzystać z kilku Smart Plugów jednocześnie, jedynym ograniczeniem są możliwości routera (może obsługiwać od 5 do 150 urządzeń). Możliwe jest także tworzenie grup aktywujących kilka Smart Plugów w tym samym czasie.

Gdzie najlepiej umieścić Smart Plug?

W zasięgu sieci WiFi, w miejscu, gdzie sygnał jest odpowiednio silny.

Jak zresetować Smart Plug?

Możesz zresetować Smart Plug do ustawień domyślnych za pomocą przycisku zasilania (przez co najmniej 5 sekund) i zrestartowanie instalacji.

Smart Plug traci łączność w trakcie użytkowania.

- a) Sprawdź, czy sygnał WiFi jest silny w miejscu, gdzie jest zainstalowany Smart Plug i czy łączy się z Internetem.
- b) Jeśli router został zresetowany lub zmieniono hasło do WiFi, zresetuj Smart Plug, a następnie ponownie go zainstaluj.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

UWAGA: Zanim przystąpisz do czyszczenia urządzenia, odłącz je od zasilania.

- Wyczyść urządzenie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj żrących środków czyszczących.
- Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innym płynie. Jeśli się tak stanie, w żadnym wypadku nie wkładaj rąk do wody/płynu, w którym znalazło się urządzenie. Najpierw sprawdź, czy nie jest podłączone do zasilania. Jeśli tak, wyjmij wtyczkę z gniazdka, a dopiero potem wyjmij urządzenie z wody/płynu. Ostrożnie osusz urządzenie i upewnij się, że wszystkie części elektroniczne są suche. W razie wątpliwości, poproś o pomoc specjalistę.
- Produkty niebiodegradowalne muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz musi zostać oddane do lokalnego centrum utylizacji lub sprzedawcy udostępniającego tę usługę. Prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia oraz pozwala na odzyskanie materiału do obiegu oraz oszczędza czas i zasoby naturalne.

